

Телеграфная связь - модель

CW4U



QRL? ----- QRL? DE AA1ZZ <K> -----
CQ CQ CQ DE AA1ZZ AA1ZZ PSE <K>

AA1ZZ DE BB2HH PSE <KN>

BB2HH DE AA1ZZ GM DR OM
ES TNX FER CALL =
UR RST 599 5NN =
NAME название1ZZ название1ZZ =
QTH город1ZZ город1ZZ =
HW CPI? BB2HH DE AA1ZZ <KN>

AA1ZZ DE BB2HH GM DR название1ZZ =
UR RST 599 5NN =
NAME название2HH название2HH =
QTH город2HH город2HH =
HW CPI? AA1ZZ DE BB2HH <KN>

R R BB2HH DE AA1ZZ =
TKS FER FB QSO DR OM название2HH =
73 ES GUD DX HOPE CUAGN <AR>
BB2HH DE AA1ZZ <SK> TU

AA1ZZ DE BB2HH OK название1ZZ =
73 TNK FER QSO ES QSL VIA BURO =
AA1ZZ DE BB2HH <SK> TU E E

E E -----
CQ CQ CQ DE AA1ZZ AA1ZZ PSE <K>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ *

R OK ALL BB2HH DE AA1ZZ =
RIG TRX-MODEL ES PWR 15W
ES ANT DIPOLE =
WX HR SUNNY ES DRY TEMP 26C =
HW CPY? BB2HH DE AA1ZZ <KN>

Примечание.-

- В прямоугольнике с красными границами замените содержимое на свой позывной если вызывали вы (AA1ZZ).
- В боксах с чёрными границами введите свой позывной если вы отвечали (BB2HH).
- В серых границах изменяйте текст по необходимости.
- * Используйте книгу «CW 4 U» для уточнения деталей.

Перевод на русский Георгий UY2RA
© CW4dummies / EA7HYD - sep. 2020

Соревнование, конкурс

CQ TEST AA1ZZ

BB2HH

BB2HH 5NN xxx

5NN xxx TU

TU(AA1ZZ Продолжай звонить)

xxx = обменный номер согласно правил соревнований

RST
Разборчивость
слышимость
качество тона

5 5 9 -

5 7 9 -

5 9 9 -

Сочетаниями символов

<K> Слушаю, конец передачи	<AR> Полный конец
<KN> Слушаю только вас	<SK> Конец связи
<BK> быстрый обмен информацией	<AS> Ожидайте. Нужна пауза
<BT> Пробел или остановка <=>	<SN> Получено, понятно. ОК, R. <VE>

Аббревиатуры

AGN Снова. Еще раз	N Нет. Отрицание.
ANT Антенна	NR Номер или рядом
BK Остановите передачу	NIL Ничего (не слышу). Нет в логе
BURO QSL бюро	GG Идти, поехали, старт
B4 Раньше, было ДО	OM Уважаемый. Старый знакомый
C Да, правильно, получено, понято	PWR Мощность
CL Позывной (сокращённо)	PSE Пожалуйста
CONDX Условия	R Roger, получено. Понято. ОК, C, Y
CPI Запишите, записал, принял	RPT Повторите - [Report RPRT]
CU Пока (в смысле до встречи)	RIG Передатчик
CUAGN Увидимся (увидимся снова)	RST Формат отчета о сигналах
DE здесь, это, от (кого)	SRI Извините. К сожалению
DR Дорогой, приятель	TEMP Температура. Временно (F o C)
ES И. Амперсанд. Логическое И	TNX Спасибо (TKS)
FB Хорошее, крепкое	TU Микрофон (ключ) вам
FER Для, кому (FR)	U Ваши
HI Смех. Высота (приветствие)	UR Ваши
HR Здесь (географическое)	VY Очень
HW? Как. Как получено?	WX Погода
IS есть (HR IS)	73 Лучшие пожелания

GM Доброе утро **GA** Добрый день **GE** Добрый вечер **GL** Пожелание удачи

Q - код

Информация

QRA Моя станция называется...	Как называется ваша станция?
QRG Ваша точная частота... кГц (МГц)	Сообщите мне точную частоту?
QRK Разборчивость ваших сигналов...	Какова разборчивость моих сигналов?
QRL Я занят. Не отвлекайте	Вы заняты?
QRM Мне мешают помехи от ...	Вы испытываете помехи от... ?
QRN мне мешают атмосферные разряды	Вам мешают атмосферные разряды?
QRO Увеличьте мощность.	Должен ли я увеличить мощность?
QRP Уменьшите мощность.	Должен ли я уменьшить мощность?
QRQ Передавайте быстрее (... wpm)	Передавать ли быстрее?
QRS Передавайте медленнее (... wpm)	Должен ли я передавать медленнее?
QRT Прекратите передачу	Мне прекратить передачу?
QRV Я готов (к приёму). Принимаю	Вы готовы?
QRX Я вызову вас позже (в ... часов)	Когда вы вызовете меня?
QRZ Вызывайте его на частоте (канале)	Кто меня вызывает?
QSB Громкость ваших сигналов изменяется	Мои сигналы федингуют
QSL подтверждаю получение.	Вы подтверждаете получение?
QSO Связь. У меня есть связь с ...	Вы можете связаться с... ?
QSY Я перехожу на другую частоту	Вы можете перейти на другую частоту
QTH Должность, местонахождение.	Каково ваше положение?

Вопрос?

ПОГОДА

SUNNY Солнечно	CLR Чистое небо	FROST Морозно	RAINY Дожливо
COLD Холодно	DRY Влажно	FOG Туман	STORMY Штормит
CLOUDY Облачно	FINE Приятная	HOT Жарко	WARM Тепло